

HIKVISION DS-KD9633-E6



Cena celkem:	44 377 Kč (bez DPH: 36 675 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK0577
Part No.:	DS-KD9633-E6
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KD9633-E6

Elegantní IP dveřní **interkom s 10,1" dotykovým IPS panelem** (1280 x 800 px) a **čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz). Z další výbavy je k dispozici **duální 2 Mpx kamera s WDR + IR** technologií a schopností pro **rozpoznávání obličeje**. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65 a IK07**.

- Ultratenké provedení s eloxovaným hliníkovým rámečkem
- Operační systém Android 7.1, paměť 2 GB RAM + 4 GB ROM
- 10,1" dotykový IPS LCD, zakřivený (2.5D curved), rozlišení 1280 x 800 px
- 2 Mpx HD IR kamera, WDR, úhel záběru 88° horizontálně a 44° vertikálně
- Kódování videa H.264
- Max. 20000 uživatelů
- Rozpoznání obličeje (až 10000 uložených snímků obličeje/tváře)
- RFID čtečka pro čipy a karty Mifare 13,56 MHz (až 100000 uložených karet)
- Obousměrná hlasová komunikace, vestavěný mikrofon a reproduktor
- Až 500 připojených vnitřních stanic
- Venkovní krytí dle IP65 a IK07, povrchová i zápusťná montáž

Balení obsahuje zdroj DC 12 V (max. 2 A) a montážní box pro zápusťnou montáž.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: duální, 2 Mpx, H.264, IR přísvit, úhel záběru 88° horizontálně a 44° vertikálně

Displej: ano, barevný, dotykový, úhlopříčka 10,1" (1280 x 800)

Klávesnice: ne

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní:

2x GbE RJ-45 (1x rezervováno)

4x poplachový vstup (2x odchodové tlačítko + 2x dveřní kontakt)

1x ovládání zámku + 1x ovládání relé (DS-K2M060)

1x RS-485 (pro čtečku karet nebo ovladač výtahu + DS-K2M060)

1x microUSB (servisní/debug využití), 1x slot pro TF/microSD kartu (rezervováno)

2x poplachový výstup (rezervováno)

1x vstup pro dveřní kontakt

1x napájecí rozhraní

Sít: 2x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps (1x rezervováno), TCP/IP, RTSP

Napájení: DC 12 V (max. 2 A)

Spotřeba: do 18 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK07

Rozměry: 271 x 159,2 x 26,5 mm